




Programação Nokia N73 para uso do Vivo Chip

Para acesso ao Vivo Zap:



1. Acesse o Menu Principal.
2. Escolha a opção "Ferramentas" e selecione-a.
3. Escolha a opção "Configurações" e selecione-a.
4. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Conexão" e selecione-o.
5. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Pontos de acesso" e selecione-o.
6. Pressione "Opções". Escolha "Novo pt. de acesso" e selecione-a. Escolha "Usar configs padrão" e selecione-a.
7. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Nome da conexão: **Vivo ZAP**
 - Portadora de dados: Dados de pacote
 - Nome do ponto de acesso: **zap.vivo.com.br**
 - Nome do usuário: **vivo**
 - Solicitar senha: Não
 - Senha: **vivo**
 - Autenticação: Segura
 - Homepage: <http://> (usuário pode definir)
8. Pressione "Opções". Escolha "Configs. avançadas" e selecione-a.
9. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Tipo de rede: IPv4
 - End. IP do telefone: Automático
 - Endereço DNS: Automático
 - Endereço do proxy: Nenhum
 - Número da porta proxy: 0
10. Pressionar "Voltar" ou "Sair" até chegar à tela inicial do aparelho.
11. Acesse o Menu Principal.
12. Escolha a opção "Serviços" e selecione-a.
13. Pressione "Opções". Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique "Configurações" e selecione-a.
14. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Ponto de acesso: **Vivo ZAP**
 - Página inicial: Predefinida
 - Mostrar imagens e objetos: Sim
 - Tamanho da fonte: Normal
 - Codificação padrão: Automático
 - Marcad. automáticos: Ligado
 - Tamanho da tela: Sel. Apenas teclas
 - Página de busca: (deixar em branco)
 - Qualidade: Por qualidade
 - Cookies: Permitir
 - Script/Java/ECMA: Ativado
 - Avisos de segurança: Mostrar
 - Confirmar envio DTMF"s: só no 1º envio
15. Selecionar "Voltar" ou "Sair" até chegar à tela inicial do aparelho.

Para acesso ao Vivo Wap:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Escolha a opção "Ferramentas" e selecione-a.
3. Escolha a opção "Configurações" e selecione-a.
4. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Conexão" e selecione-o.
5. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Pontos de acesso" e selecione-o.
6. Pressione "Opções". Escolha "Novo pt. de acesso" e selecione-a. Escolha "Usar configs. padrão" e selecione-a.
7. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Nome da conexão: **Vivo WAP**
 - Portadora de dados: Dados de pacote
 - Nome do ponto de acesso: **wap.vivo.com.br**
 - Nome do usuário: **vivo**
 - Solicitar senha: Não
 - Senha: **vivo**
 - Autenticação: Segura
 - Homepage: <http://termwapgsm2.vivo.com.br>
8. Pressione "Opções". Escolha "Configs. avançadas" e selecione-a.
9. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Tipo de rede: IPv4
 - End. IP do telefone: Automático



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

- Endereço DNS: Automático
 - Endereço do proxy: **200.142.130.104**
 - Número da porta proxy: **80**
10. Pressionar "Voltar" ou "Sair" até chegar à tela inicial do aparelho.
 11. Acesse o Menu Principal.
 12. Escolha a opção "Serviços" e selecione-a.
 13. Pressione "Opções". Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique "Configurações" e selecione-a.
 14. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Ponto de acesso: **Vivo WAP**
 - Página inicial: Predefinida
 - Mostrar imagens e objetos: Sim
 - Tamanho da fonte: Normal
 - Codificação padrão: Automático
 - Marcad. automáticos: Ligado
 - Tamanho da tela: Sel. Apenas teclas
 - Página de busca: (deixar em branco)
 - Qualidade: Por qualidade
 - Cookies: Permitir
 - Script/Java/ECMA: Ativado
 - Avisos de segurança: Mostrar
 - Confirmar envio DTMF"s: só no 1º envio
 15. Selecionar "Voltar" ou "Sair" até chegar à tela inicial do aparelho.

Para acesso ao Vivo Foto Torpedo:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Escolha a opção "Ferramentas" e selecione-a.
3. Escolha a opção "Configurações" e selecione-a.
4. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Conexão" e selecione-o.
5. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Pontos de acesso" e selecione-o.
6. Pressione "Opções". Escolha "Novo pt. de acesso" e selecione-a. Escolha "Usar configs. padrão" e selecione-a.
7. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Nome da conexão: **Vivo MMS**
 - Portadora de dados: Dados de pacote
 - Nome do ponto de acesso: **mms.vivo.com.br**
 - Nome do usuário: **vivo**
 - Solicitar senha: Não
 - Senha: **vivo**
 - Autenticação: Segura
 - Homepage: **http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms**
8. Pressione "Opções". Escolha "Configs. avançadas" e selecione-a.
9. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Tipo de rede: IPv4
 - End. IP do telefone: Automático
 - Endereço DNS: Automático
 - Endereço do proxy: **200.142.130.104**
 - Número da porta proxy: **80**
10. Pressionar "Voltar" ou "Sair" até chegar à tela inicial do aparelho.
11. Acesse o Menu Principal.
12. Escolha a opção "Mensagens" e selecione-a.
13. Pressione "Opções". Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique "Configurações" e selecione-a.
14. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Mensagem multimídia" e selecione-o.
15. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
 - Tamanho da imagem: pequeno
 - Modo criação MMS: Guiado
 - Ponto acesso em uso: **Vivo MMS**
 - Recuperar multimídia: Manual
 - Permitir mensagem anônima: Não
 - Receber publicidade: Não
 - Receber aviso: Não
 - Negar envio de aviso: Não
 - Validade da mensagem: Tempo máximo
16. Selecionar "Voltar" ou "Sair" até chegar à tela inicial do aparelho.